

Код	Литера	Описание события	шлейф
110	E	«Пожар» пожарного шлейфа	№ шлейфа
	R	Восстановление пожарного шлейфа	№ шлейфа
118	E	«Внимание» пожарного шлейфа	№ шлейфа
120	E	Тревожная кнопка	№ шлейфа
	R	Восстановление тревожной кнопки	№ шлейфа
121	E	Объект снят под принуждением	№ пользователя
130	E	Тревога шлейфа	№ шлейфа
	R	Сброс тревоги	№ шлейфа
137	E	Нарушение тампера	№ шлейфа
138	E	Нарушение входной зоны, задержка на вход	№ шлейфа
	R	Восстановление входной зоны	№ шлейфа
143	E	Потеря клавиатуры	№ клавиатуры
	R	Подключение клавиатуры	№ клавиатуры
144	E	Тампер технологического шлейфа	№ шлейфа
145	E	Нарушен тампер прибора, клавиатуры	№0 – прибор, №1-№8 -ПУ
	R	Восстановлен тампер прибора, клавиатуры	№0 – прибор, №1-№8 -ПУ
150	E	Нарушение технологического шлейфа	№ шлейфа
	R	Восстановление технологического шлейфа	№ шлейфа
301	E	Отсутствие 220 В.	
	R	Восстановление 220 В.	
302	E	Разряд АКБ	
	R	Восстановление АКБ	
305	E	Включение прибора	
311	E	Неисправность АКБ	
312	E	Перегрузка прибора (КЗ по 12 В.)	
321	E	Тревога контроля выхода сирены	
	R	Сброс контроля выхода сирены	
373	E	«Неисправность» пожарного шлейфа	№ шлейфа
380	R	Восстановление радиодатчика	№ радиодатчика в записи прибора
381	E	Потеря радиодатчика	№ радиодатчика в записи прибора
383	E	Вскрытие радиодатчика	№ радиодатчика в записи прибора
384	E	Разряд батареи радиодатчика	№ радиодатчика в записи прибора
390	E	Сработка радиодатчика	№ радиодатчика в записи прибора
401	E	Постановка объекта на охрану	№ пользователя
	R	Снятие объекта на с охраны	№ пользователя
406	E	Сброс тревог пользователем	№ пользователя
407	E	Объект снят удаленно	№ пользователя (№0 –с пульта)
	R	Объект взят удаленно	№ пользователя (№0 –с пульта)
421	E	Подбор кода	
456	R	Постановка на охрану режим «ДОМ»	№ пользователя
571	E	Обход пожарного шлейфа при постановке	№ шлейфа
572	E	Обход шлейфа при постановке	№ шлейфа
602	E	Тест прибора снят с охраны	
	R	Тест прибора в охране	
603	E	Сигнал поддержки сессии модема	
627	E	Вход в режим программирования	
628	E	Выход из режима программирования	